Lightcube-Controller Datenblatt



Überblick

Name	Lightcube-Controller
Funktion	Der Lightcube-Controller dient der Stromversorgung und Ansteuerung der Module Vega, Arcturus und Vega IR.

Generelle Beschreibung

Eingangsspannungsbereich (AC)	85 V bis 264 V
Maximale Eingangsstrom	5 A
Nennausgangsspannung (DC)	12 V
Maximale Ausgangsleistung	400 W
Anschlüsse	• Netzanschluss mit Kaltgerätebuchse • 1x USB – Anschluss • 1 x Master CAN – Anschluss • 7 x 12V DC-Anschluss
Lightcube-Controller Abmessungen (Tiefe x Breite x Höhe)	255 mm x 315 mm x 75 mm
Lightcube-Controller Gewicht	2.7 kg
Umgebungstemperatur	18 bis 28 °C
Lieferumfang	• 1 x Lightcube-Controller • 1 x Master CAN-Kabel • 1 x Netzkabel (Kaltgerätestecker) • 1 x Abnahmeprotokoll • 1x Lightcube-Controller Betriebsanleitung • 1x Lightcube-Controller Datenblatt • 1x Vega Software • 1x Transport Koffer
Lebensdauer	10.000 h

Software

Software	Vega Software
Anforderung	PC mit Windows 10 (oder höher) USB port (2.0 oder höher)
Funktionen	• Intensität • Frequenz • Duty Cycle • Auswahl der Betriebsart • Phasenverschiebung
API (C/C++/Python)	Als separate Optionen erhältlich

Sonstiges

Terms & Conditions	image-engineering.de/terms-and-conditions